

Aggiornamento firmware

Prima di procedere alla messa in funzione del KNX-Panel (cfr. Descrizione dell'applicazione KNX-Panel 7") assicurarsi che il firmware dei dispositivi del KNX-Panel sia aggiornato.

Il firmware può essere caricato nel KNX-Panel in due modi:

online

La procedura più semplice è aggiornare il KNX-Panel online, se è collegato a Internet tramite rete LAN.

- > Avviare il KNX-Panel.
- > Toccare l'icona Impostazioni.
- > Effettuare il login come manager (**Login** – Codice PIN fornito alla consegna **7415369**).
- > Nel menu toccare la voce **Impostazioni pannello**. Viene visualizzata la schermata con le impostazioni.*)
- > Toccare **Manutenzione** e nella schermata successiva toccare **System Update**.
- > Toccare **CERCARE UPDATE ONLINE**.
- > Se nel server viene trovato un aggiornamento, compare il relativo messaggio. Confermare con **OK**.
- > L'aggiornamento verrà caricato e installato. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Al termine il KNX-Panel verrà riavviato.
- > Mettere in funzione il KNX-Panel (cfr. Descrizione dell'applicazione KNX-Panel 7").

offline

Se il KNX-Panel non è collegato a Internet, l'aggiornamento può essere caricato tramite chiavetta USB. In tal caso si deve poter accedere alla porta USB sul lato posteriore del panel.

- > Scaricare il pacchetto di aggiornamento firmware con un PC dalla homepage Feller www.feller.ch.
- > Decomprimere il pacchetto e salvare l'aggiornamento firmware **.zip** e il file di firma **.asc** su una chiavetta USB.
- > Avviare il KNX-Panel.
- > Toccare l'icona Impostazioni.
- > Effettuare il login come manager (**Login** – Codice PIN fornito alla consegna **7415369**).
- > Nel menu toccare la voce **Impostazioni pannello**. Viene visualizzata la schermata con le impostazioni.*)
- > Toccare **Manutenzione** e nella schermata successiva toccare **System Update**.
- > Inserire la chiavetta USB nella relativa porta sul lato posteriore del panel e quindi toccare sulla voce **SFOGLIARE DISPOSITIVO USB #x**.
- > Selezionare il relativo file **.zip**.
- > Toccare **ESEGUIRE UPDATE CON IL FILE 'UPDATE.ZIP' SPECIFICATO**.
- > L'aggiornamento verrà caricato e installato. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Al termine il KNX-Panel verrà riavviato.
- > Rimuovere la chiavetta USB.
- > Mettere in funzione il KNX-Panel (cfr. Descrizione dell'applicazione KNX-Panel 7").

* Qualora il pannello di comando delle impostazioni del panel risultasse ancora in tedesco, sarà possibile selezionare la lingua desiderata tramite **Allgemein – Sprache auswählen**. Con <1 è possibile ritornare alla schermata precedente e con O è possibile ritornare all'homepage del KNX-Panel.



Attenzione

Dopo l'aggiornamento del firmware, il vecchio PIN non è più valido. Il nuovo PIN è quindi **74269** (cfr. Descrizione dell'applicazione KNX-Panel 7" attuale).